

RT21 Handsender

Der Handsender RT21 steht sowohl in einer 1-Kanal-Version als auch in einer 2-Kanal-Version zur Verfügung.

Vorrangig wird er zum Ansteuern von elektrischen Torantrieben oder zum Senden von Personenrufen genutzt.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED signalisiert.



RT21E5001-01-23K

RT21E5002-01-23K

Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Codierung | Werkscodierung mit Easywave-Telegramm |
| Frequenz | 868,30 MHz |
| Kanäle | 1 oder 2 |
| Reichweite | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen |
| Spannungsversorgung | 1x 3V-Batterie, CR2032 |
| Betätigungskontrolle | LED |
| Bedienung | Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Abmessungen | 36 x 55 x 16 mm |
| Gewicht | 17 g (inklusive Batterie) |
| Farbe | anthrazit ähnlich RAL 7016 |

Lieferumfang

- Handsender inklusive Batterie
- Bedienungsanleitung

strack Patienten- und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

Ausführungen

| Produktnummern | Beschreibung | Funktion |
|------------------|--------------------------------------------|------------|
| RT21E5001-01-23K | Handsender 1-Kanal, anthrazit, rote Taste | 1x IMPULS |
| RT21E5002-01-23K | Handsender 2-Kanal, anthrazit, graue Taste | 1x EIN/AUS |